



SR-160 遙控器



【型號】

315MHz : SR-160


433MHz : SR-160A

- 適用於門禁電鎖控制，保全設定解除或其他遙控開關應用。
- 具有兩個乾接點輸出，輸出狀態(常態、暫態)可任意調整。
- 使用美國微晶片(Microchip)公司所生產防盜拷IC採用Keeloq滾動跳碼技術，具有64億種變化，安全性高。
- 學習式主機，遙控器必須事先登錄方可使用。
- 共可儲存 80 個遙控器。
- 發射器(SR-30)可選購內建感應晶片搭配感應讀卡機使用。
- 特殊記憶體設計，資料不怕斷電而流失。

規格

輸入電源	DC 12V ±15%
消耗電流	最大電流:55mA 最小電流:22mA ±5%
接點狀態	常態和暫態(暫態時間範圍0.5~9秒)
接點規格	最大可承受3A@30VDC
使用頻率	315MHz、433MHz
遙控距離	空曠地最遠距離 315MHz 50公尺 433MHz 100公尺
遙控器容量	最大可儲存80筆遙控器資料
外殼材質	PC 防火材質
工作溫度	0~75°C
重 量	主機124g 發射器30g
外觀尺寸	90(L) × 60(W) × 22(H) (mm)
保 固 期	一年

加購配件

名稱	遙 控 器		感 應 晶 片	
外 觀				
頻 率	315MHZ	433MHZ	125 KHZ	13.56MHZ
型 號	SR-30	SR-30A	SC-35	SC-35M

架構圖

